Samsung GALAXY 3 **GT-I5800**

Rövid kezelési útmutató

További tudnivalókért lásd a felhasználói kézikönyvet a www.samsungmobile.com webhelyen.

Az útmutató használata

Köszönjük, hogy ezt a Samsung mobiltelefont vásárolta meg. A készülék a Samsung kiemelkedő technikájára és magas követelményeire épül, ennélfogva kiváló minőségű mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a Rövid kezelési útmutató segít Önnek a készülék funkcióinak és jellemzőinek megismerésében.

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen ezt az utasítást, mielőtt a telefont használatba venné.
- A használati utasításban található leírások a telefon alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

A készülék funkcióinak részletesebb ismertetését és a használatukra vonatkozó leírásokat a PDF formátumú felhasználói kézikönyvben találhatja meg. A telefon felhasználói kézikönyve a Samsung webhelyén (www.samsungmobile.com) található.

Az útmutatóban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg az útmutatóban használt ikonokkal:

Figyelmeztetés—olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Fokozott figyelem—olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés—jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

▶ **Lásd**—kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. o. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

→ **Ezt követően**—egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának a sorrendje, például: Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki az **Üzenetek** → **Új üzenet** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, majd **Új üzenet**)

[ ] **Szögletes zárójel**—a készülék billentyűi, például: [⏻] (jelentése: a bekapcsoló gomb)

Szerzői jogi információk

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- Ezen a készüléken Linux alapú Android operációs rendszer fut, ami JavaScript alapú szoftverek széles választékával bővíthető.
- A Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ és a YouTube™ a Google, Inc. bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.

- Az SRS az SRS Labs, Inc. védjegye. A WOW HD technológia az SRS Labs, Inc. licencengedélye alapján került beépítésre.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- DivX® a DivX, Inc, bejegyzett védjegye, licenc alapján használt.
  Pat. 7,295,673

A DIVX VIDEÓRÓL

DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez egy hivatalos, DivX tanusítvánnyal ellátott készülék, ami képes DivX videók lejátszására. További információkért keresse fel a www.divx.com weboldalt, ahol olyan alkalmazásokat is talál, amellyel videófájljait DivX formátumúvá alakíthatja át.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket regisztráltatni kell a DivX-nél, amennyiben DivX Video-on-Demand (VOD) tartalom lejátszására kívánja használni. A regisztrációs kód generálásához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. Az ott kapott kóddal látogasson el a vod.divx.com oldalra, ahol befejezheti a regisztrációt, illetve többet is megtudhat a DivX VOD-ről.

DivX által hitelesítve DivX® videó lejátszására max. 320x240 felbontásban.

Tartalom

Összeszerelés 7

Kicsomagolás 7

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 7

Az akkumulátor feltöltése 9

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 11

A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása 13

Használatbavétel 14

A készülék be- és kikapcsolása 14

Ismerkedés a készülékkel 14

Az érintőképernyő használata 17

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása 18

A készenléti képernyő ismertetése 19

Alkalmazások megnyitása 21

A készülék testreszabása 22

Szövegbevitel 25

Telefonálás 28

Névjegyek létrehozása és keresése 29

Üzenetküldés 30

Fényképezés és videó felvétele 33
Fényképek és videók megtekintése 35
Zenehallgatás 36
Csatlakozás az internetre 40
Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről 41
Fájlok letöltése az internetről 42
Csatlakoztatás számítógéphez 43
A Bluetooth használata 45
A Wi-Fi használata 46
Biztonsági és használati információk . 48

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő tételeket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Rövid kezelési útmutató

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez tartozó összetevők az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a helyi Samsung-forgalmazótól vásárolhat.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat. UMTS és HSDPA (3G és 3G+) szolgáltatásokhoz USIM- (Universal Subscriber Ide ntity Module – általános előfizető-azonosító modul) kártya is beszerezhető.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1 Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd a készülék kikapcsolásához válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

2 Vegye le a hátlapot.



Ügyeljen, hogy a hátlap levételekor ne tegyen kárt a körmében.

3 Helyezze be a SIM- vagy USIM-kártyát.



- A SIM- vagy USIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az aranyszínű érintkezők felfelé nézzenek.
- A készülék nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM- vagy USIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.
- A SIM-kártya nyílásába ne helyezzen memóriakártyát.

4 Helyezze be az akkumulátort.



5 Tegye vissza a hátlapot.



Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

A készülék a mellékelt töltővel, illetve számítógépes adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.

A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátorikon ilyenkor üres, és piros színűre vált. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.

Töltés a töltővel

1 Nyissa fel a készülék tetején található többfunkciós csatlakozó fedelét.

2 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.



A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

3 Dugja a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.

- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

4 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a készülék aljzatából, majd a hálózati aljzatból.

A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a készülékben.

› Töltés számítógépes adatkábellel

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

1. Nyissa fel a készülék tetején található többfunkciós csatlakozó fedelét.
2. Dugja be a számítógépes adatkábel egyik végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.
3. Dugja be a számítógépes adatkábel másik végét a számítógép USB-portjába.

A számítógépes adatkábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

4. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött (az akkumulátorikon már nem mozog), húzza ki a számítógépes adatkábelt a készülékből, majd a számítógépből.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiás fájlok tárolásához memóriakártyát kell a készülékbe helyezni. A készülékbe legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a kártya újraformázását fogja kérni.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az /sdcard mappában jelennek meg.

1 Vegye le a hátlapot.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel felfelé.



3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a helyére nem pattan.

4 Tegye vissza a hátlapot.

› A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát.

1 Készenléti állapotban válassza az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **SD-kártya és telefon tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

2 Vegye le a hátlapot.

3 Finoman nyomja meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.

4 Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.

5 Vegye ki a memóriakártyát.

6 Tegye vissza a hátlapot.

Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

› A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Készenléti állapotban válassza az **Alkalmazások** → **Beállítások** → **SD-kártya és telefon tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

A (külön beszerezhető) szíj felcsatolása

1 Vegye le a hátlapot.

2 Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.



3 Tegye vissza a hátlapot.

Használatbavétel

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan a [⏻] gombot. A készülék automatikusan kapcsolódik a mobiltelefon-hálózathoz.

Amikor először bekapcsolja a készüléket, érintse meg a képernyőn az Android képet, majd a készülék kezdeti beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** parancsot.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. Nyomja meg hosszan a [⏻] gombot, majd válassza a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Ismerkedés a készülékkel

A készülék elrendezése

Gombok

Gombok		Funkció
	Be- és kikapcsoló gomb	Készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva). Hívás bontása. Gyorsmenük megnyitása (hosszan lenyomva). Érintőképernyő zárolása.
	Menü	Az adott képernyőn elérhető funkciók listájának megnyitása. A Google Search keresősáv megnyitása (hosszan lenyomva).
	Kezdőképernyő	Visszatérés a készenléti képernyőre. A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása (hosszan lenyomva).
	Vissza	Visszatérés az előző képernyőre.
	Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.

Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatónként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Nincs jel
	Térerő
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi bekapcsolva
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth mikrofonos fülhallgató csatlakoztatva
	GPS bekapcsolva

Ikon	Leírás
	Beszédcélú hívás zajlik
	Tartásban lévő hívás
	Kihangosító bekapcsolva
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás
	Adatok feltöltése
	Adatok letöltése
	Hívásátirányítás bekapcsolva
	Számítógéphez csatlakoztatva
	Memóriakártya behelyezve
	Nincs behelyezve SIM- vagy USIM-kártya

Ikon	Leírás
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Új e-mail
	Új hangüzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Eseményértesítés
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
	Csendes mód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Rezgés bekapcsolva
	Zenelejátszás folyamatban
	FM rádió bekapcsolva a háttérben

Ikon	Leírás
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Az akkumulátor töltöttségi szintje
de. 10:00	Pontos idő

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához szükséges alapműveleteket.

- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Léptetés, lapozás, görgetés: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.

- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.
- A háttérvilágítás idejét is módosíthatja. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hangok és kijelző** → **Képernyő időkorlátja** lehetőséget.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos műveleteket.

A lezáráshoz nyomja meg a [⏻] gombot. A feloldáshoz kapcsolja vissza a képernyőt bármelyik gombot megnyomva, majd pöccintse meg az ujjával a szürke ablakot.

A készenléti képernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti állapotban van, a készenléti képernyő látható. A készenléti képernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és alkalmazásokat nyithat meg.

A készenléti képernyő több panelből áll. A panelek közti váltáshoz lapozzon balra vagy jobbra. A képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva közvetlenül is a készenléti képernyő kívánt paneljére léphet.

Elemek felvétele a készenléti képernyőre

A készenléti képernyőt saját igényeinek megfelelően átalakíthatja alkalmazásokra mutató parancsikonok, alkalmazásokhoz tartozó elemek, widgetek (vezérlők) és mappák felvételével. Elemek felvétele a készenléti képernyőre:

1 Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Hozzáad** lehetőséget, vagy érintse meg hosszan a készenléti képernyő üres területét.

2 Válassza ki a kívánt kategóriát → egy elemet:

- **Samsung widgetek**: Samsung widgetek felvétele a készenléti képernyőre.
- **Widgetek**: Android widgetek felvétele a készenléti képernyőre.
- **Gyorsgombok**: Különféle elemekre, például alkalmazásokra, könyvjelzőkre vagy névjegyekre mutató gyorsgombok felvétele.
- **Mappák**: Új mappa létrehozása vagy új mappák felvétele a névjegyek tárolására.
- **Háttérképek**: A háttérkép beállítása.

Az elérhető elemek a készenléti képernyő aktuális üzemmódjától függően változhatnak.

Elemek mozgatása a készenléti képernyőn

1 Érintse meg az áthelyezendő elemet, és tartsa rajta az ujját.

2 Húzza az elemet a kívánt helyre. Az elem eközben kinagyítva látható.

Elemek eltávolítása a készenléti képernyőről

1. Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját.
   Az elem nagyítva jelenik meg, és az alkalmazásterületen megjelenik a kuka ikon, vagyis az alkalmazásterület a készenléti képernyő alsó részén kukává változik.
2. Húzza az ikont a kukába.
3. Amikor az elem és a kuka is piros színűvé válik, engedje el az elemet.

A gyorsgombokat tartalmazó panel használata

A gyorsgombokat tartalmazó panel megnyitásához készenléti állapotban vagy alkalmazás használata közben érintse meg az állapotjelző ikonok területét, és húzza lefelé az ujját. Be- és kikapcsolhatja a vezeték nélküli funkciókat, és hozzáférhet az értesítések listájához, amely például az üzeneteket, a hívásokat, az eseményeket és a feldolgozás állását tartalmazza. A lista elrejtéséhez húzza fel a lista alját.

A gyorsgombokat tartalmazó panelről a következő opciókat használhatja:

- **Wi-Fi**: A WLAN-kapcsolat funkció be-, illetve kikapcsolása. ► 46. o.
- **Bluetooth**: A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be-, illetve kikapcsolása. ► 45. o.
- **GPS**: A GPS-kapcsolat funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Rezgés**: A Rezgés üzemmód be-, illetve kikapcsolása.

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Panelek hozzáadása és eltávolítása a készenléti képernyőn

A készenléti képernyőre új paneleket vehet fel, illetve paneleket távolíthat el róla, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a widgeteket.

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
2. Új panelek hozzáadásához válassza a [+], panelek eltávolításához pedig a ⊖ ikont.
3. Nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Ment** lehetőséget.

Alkalmazások megnyitása

A készüléken tárolt alkalmazások megnyitása:

1. Készenléti állapotban válassza az **Alkalmazások** menüpontot az alkalmazáslista megnyitásához.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a kívánt alkalmazás-képernyőhöz.

   A képernyő tetején a megfelelő pontot kiválasztva közvetlenül is a kívánt menüképernyőre léphet.
3. Válasszon egy alkalmazást.

   - A Google által kínált alkalmazások használatához Google-fiókkal kell rendelkeznie. Ha még nincs Google-fiókja, készítsen egyet.
   - Parancsikont úgy hozhat létre egy alkalmazáshoz, hogy hosszan megérinti az alkalmazás ikonját az alkalmazáslistán. Az ikont áthelyezheti a készenléti képernyő tetszőleges pontjára.
4. A [↩] gombot megnyomva az előző képernyőre, a Kezdőképernyő gombot megnyomva pedig a készenléti képernyőre térhet vissza.

A készülékben van egy beépített mozgásérzékelő, amely érzékeli a készülék helyzetét. Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelzőn a kép automatikusan fekvő nézetre vált át. Ha azt szeretné, hogy a kijelzőn megjelenő kép tájolása a készülék elforgatása esetén se változzon, válassza a **Beállítások** → **Hangok és kijelző** → **Tájolás** menüpontot.

› Alkalmazások rendezése

Az alkalmazáslistában tetszése és igényei szerint rendezheti az alkalmazásokat sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba csoportosításukkal.

1. Az alkalmazáslistán állva nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
2. Érintse meg hosszan az alkalmazást.
3. Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné.

   Az alkalmazás ikonját másik főmenübe is áthúzhatja. A leggyakrabban használt alkalmazásokat a **Kezdőlap** mellett is elhelyezheti.
4. Nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Ment** lehetőséget.

Legutóbbi alkalmazások megnyitása

1. A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőképernyő gombot.
2. Válassza ki a megnyitandó alkalmazást.

A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

A dátum és az idő beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Dátum és idő** lehetőséget.
2. Állítsa be az időt és a dátumot, és módosítsa a többi beállítást.

Az érintés hangjának ki- és bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hangok és kijelző** → **Hallható válogatás** lehetőséget.

A csengőhangok hangerejének beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

Váltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következők valamelyikét:

- Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **#** gombot.
- Készenléti állapotban tartsa lenyomva a [⏻] gombot, majd válassza a **Csendes mód** lehetőséget.

A csengőhang módosítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hangok és kijelző** → **Telefon csengőhangja** lehetőséget.
2. Válasszon csengőhangot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Az ablakváltási animációk bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hangok és kijelző** → **Animáció** → **Bizonyos animációk** vagy **Minden animáció** lehetőséget.

A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Háttérkép** lehetőséget → egy opciót.
2. Válasszon egy képet.
3. Válassza a **Ment** vagy a **háttérkép beállítása** lehetőséget.

A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

A kijelző fényerejének beállítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hangok és kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
2. A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.
3. Válassza az **OK** lehetőséget.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

Feloldóminta beállítása

Feloldóminta beállításával megakadályozhatja, hogy illetéktelenek az engedélye nélkül használják a készüléket.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **Feloldóminta beállítása** lehetőséget.
2. Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget (ha szükséges).
3. Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot összekötve.
4. Válassza a **Folytat** lehetőséget.
5. Megerősítésképpen rajzolja meg újra a mintát.

6 Válassza a **Megerősít** lehetőséget.

- Miután beállított valamilyen feloldómintát, a készülék minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő lezárásának minden feloldásakor meg kell azt rajzolnia. Ha azt szeretné, hogy a készülék ne kérje a feloldómintát, törölje a jelet a **Hely és biztonság** elemcsoportban a **Mintát kér** jelölőnégyzetből.
- Ha elfelejti a feloldómintát, a zárolás feloldásához vigye el a készüléket egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

SIM- vagy USIM-kártya zárolása

A készüléket a SIM- vagy USIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával zárhatja le.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság** → **SIM-kártya zár beállítása** → **SIM-zár** lehetőséget.

2 Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A PIN-védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.

- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN-kódot, a rendszer letiltja a SIM- vagy USIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK-kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM- vagy USIM-kártya téves PUK-kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye el a kártyát a szolgáltatójához.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM- vagy USIM-kártyát helyez a készülékbe, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza a **Beállítások** → **Hely és biztonság**→ **Mobilkövető beállítása** lehetőséget.

2 Adjon meg egy 8 számjegyből álló mobilkövető jelszót, megerősítésként írja be újból, majd válassza az **OK** lehetőséget.

3 Válassza a Címzett mezőt, és írja be a telefonszámot az országhívó kóddal (és a + előtaggal) együtt.

4 Írja be a küldő nevét.

5 Írja be a címzetteknek küldendő szöveges üzenetet.

6 Válassza a **Mentés** → **Elfogad** lehetőséget.

Elveszett készülékét a weben is ellenőrizheti. Az erre a szolgáltatásra vonatkozó részletes információkért keresse fel a http://www.samsungdive.com webhelyet.

Szövegbevitel

Szöveget a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy kézírással a képernyőre írva vihet be.

Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusa módosítható. Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt, majd válassza a **Beviteli mód** lehetőséget → egy billentyűzettípust (Swype vagy Samsung billentyűzet).

Szöveg bevitele a Swype billentyűzet segítségével

1 Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.

2 Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.

3 Emelje fel az ujját az utolsó karakterről. A szó bekerül a szövegbeviteli mezőbe.

4 A teljes szöveg beviteléhez ismételje meg az 1–3. lépést.

További karakterek beírásához érintse meg hosszan a gombokat.

Az alábbi gombokat is használhatja:



Szám	Funkció
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Váltás az ABC beviteli mód és a szimbólum-/számbeviteli mód között.
3	Bevitt szöveg törlése.
4	Sortörés.
5	Szóköz beszúrása.

- A Swype billentyűzet elrejtéséhez nyomja meg a [⮌] gombot.
- A Swype billentyűzet használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítéséhez válassza a lehetőséget.

Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

1 Válassza a ikont, majd válasszon szövegbeviteli módot. Két billentyűzetalapú beviteli mód (QWERTY vagy hagyományos billentyűzet) és a kézírásos beviteli mód közül választhat.

2 Írja be a szöveget az alfanumerikus billentyűzet segítségével vagy kézzel a képernyőre írva.

Az alábbi gombokat is használhatja:

Szám	Funkció
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Váltás az ABC beviteli mód és a szám-/szimbólumbeviteli mód között.
3	Szövegbeviteli mód megváltoztatása. A billentyűzet beállításainak megnyitása (hosszan megérintve).
4	Bevitt szöveg törlése.
5	Sortörés.
6	Szóköz beszúrása.

Telefonálás

Ismerje meg, hogyan lehet hívásokat kezdeményezni és fogadni, illetve a hívásnaplókat megtekinteni. További tudnivalókért lásd a használati utasítás Telefonálás című szakaszát.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A hívás indításához válassza a ikont.
3. A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.

Hívás fogadása

1. Amikor hívás érkezik a készülékre, húzza a ikont jobbra, amíg az Fogad felirat megjelenik.

Ha csöng a készülék, a hangerőszabályzó gomb megnyomásával elnémíthatja a csengőhangot.

2. A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.

Hívásnaplók megtekintése

A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Hívásnapló** lehetőséget.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Megtekintés** lehetőséget → egy beállítást a hívásnaplók rendezéséhez.

A hívásnaplókból közvetlenül kezdeményezhet hívást és küldhet üzenetet ismerőseinek, gyorsan megpöccintve az illető nevét a jobb vagy a bal oldalon.

3. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.

A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe vagy az elutasítandó számok listájára.

Névjegyek létrehozása és keresése

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kereshet a memóriában tárolt névjegyeket. További tudnivalókért lásd a használati utasítás Névjegyek című szakaszát.

Új névjegy létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza az **Új névjegy** lehetőséget.
3. Válasszon memóriahelyet.
4. Írja be a névjegyadatokat.
5. A név memóriára mentéséhez válassza a **Ment** parancsot.

Névjegyet a tárcsázóképernyőről is létrehozhat.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget.
2. Írja be a telefonszámot.
3. Válassza a **Hozzáadás a Kapcsolatokhoz** → **Új névjegy** lehetőséget.
4. Válasszon memóriahelyet.
5. Írja be a névjegyadatokat.
6. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Ment** parancsot.

Névjegy keresése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
2. Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.

3 Jelölje ki a kívánt névjegyet.

Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a telefonszámot vagy a **Hívás** lehetőséget választva.
- üzenetet küldhet neki az **Üzenet küldése** lehetőséget választva.
- e-mailt küldhet neki az **E-mail küldése** lehetőséget választva.
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat a [ ] gombot megnyomva → a **Szerkeszt** lehetőséget választva.
- megoszthatja másokkal a névjegyadatokat a [ ] gombot megnyomva → a **Névjegy küldése** lehetőséget → egy beállítást választva.

Üzenetküldés

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzeneteket, valamint e-maileket. További tudnivalókért lásd a használati utasítás Üzenetek című szakaszát.

Szöveges üzenet küldése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** lehetőséget.

2 Válassza a **Névj.** lehetőséget.

A telefonszámot beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja a legutóbbi címzettek közül vagy egy másik gombbal a hívócsoportok közül.

3 Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

4 Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.

Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

5 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

Multimédiás üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet**.
2. Válassza a **Névj.** lehetőséget.

   A telefonszámot vagy e-mail címet beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja a legutóbbi címzettek vagy egy másik gombbal a hívócsoportok közül.
3. Jelölje be a megfelelő nevek melletti jelölőnégyzeteket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

   Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.
4. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.

   Hangulatjelek beszúrásához nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Emotikon beszúrása** lehetőséget.
5. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Csatolás** lehetőséget → egy opciót és egy csatolandó elemet.

   A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, illetve készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.
6. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Tárgy hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg az üzenet tárgyát.
7. Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

E-mail küldése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget → egy e-mail fiókot.
2. Nyomja meg a [ ] gombot → válassza az **Új üzenet** parancsot.
3. Válassza a **Névjegyek** lehetőséget.

   Az e-mail címet beírhatja kézzel, illetve kiválaszthatja a legutóbbi címzettek vagy egy másik gombbal a csoportok közül is.
4. További címzettek felvételéhez válassza a Cc vagy Bcc (Másolat vagy Titkos másolat) mezőt.
5. Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
6. Az üzenet megírásához válassza a szövegbeviteli mezőt.
7. Válassza a **Csatolás** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez.

A fájlt kiválaszthatja a fájllistáról, vagy készíthet új fényképet, videót vagy hangfelvételt is.

8 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálak listáján marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját szolgáltatási területére.

Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Üzenetek** lehetőséget.

Üzenetei az üzenetküldő programokhoz hasonlóan a küldők neve szerinti üzenetszálakba vannak csoportosítva.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 Válasszon egy szöveges vagy multimédiás üzenetet az üzenetszálból.

4 Multimédiás üzenet mellékletének megtekintéséhez válassza a ▶ ikont.

E-mail megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **E-mail** lehetőséget → egy e-mail fiókot.

2 Az üzenetmappa frissítéséhez nyomja meg a [▤] gombot → válassza a **Frissít** lehetőséget.

3 Válasszon egy e-mailt az üzenetszálak listájáról.

Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → **Bill.-zet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan az **1** gombot.

2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.

A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. A számot a szolgáltatótól tudhatja meg.

Fényképezés és videó felvétele

Ismerje meg, hogyan készíthet fényképeket és videókat utazás közben. További tudnivalókért lásd a használati utasítás Fényképezőgép című szakaszát.

Fényképezés

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.

2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

Szám	Funkció
1	A fényképezőgép állapotának és beállításainak ellenőrzése. • : Felbontás • [ ]: Fénymérő típusa • 1038: A készíthető fényképek száma (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Tárolóhely

Szám	Funkció
2	Fényképezési mód megváltoztatása.
3	Téma megváltoztatása.
4	Fényerő beállítása. Az érték növeléséhez válassza a +, csökkentéséhez pedig a – ikont.
5	A fényképezőgép beállításainak módosítása.
6	Váltás videokamerára.
7	Fényképezés.
8	Az utoljára készített fénykép vagy videó megtekintése.

4 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

5 A fénykép elkészítéséhez válassza a ikont.

A készülék automatikusan menti a fényképet.

Videó rögzítése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Fényképező** lehetőséget.

2 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket balra.

3 A ikont kiválasztva váltson át videokamera üzemmódba.

4 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.



Szám	Funkció
1	A kamera állapotának és beállításainak ellenőrzése. • : Felbontás • 02:45:35: A rögzíthető videó hossza (a rendelkezésre álló memória függvényében). • : Tárolóhely
2	A felvételi mód módosítása (multimédiás üzenethez való csatoláshoz vagy normál mentéshez).
3	Fényerő beállítása. Az érték növeléséhez válassza a **+**, csökkentéséhez pedig a **–** ikont.
4	A videokamera beállításainak módosítása.
5	Váltás fényképezőgépre.
6	Videó rögzítése.
7	Az utoljára készített fénykép vagy videó megtekintése.

5 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

6 A felvételt a ikonnal indíthatja el.

7 A felvétel leállításához válassza a ikont.
A készülék automatikusan menti a videót.

Fényképek és videók megtekintése

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg az elkészített képeket és videókat. További tudnivalókért lásd a használati utasítás Galéria című szakaszát.

A fényképek megtekintése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy mappát.

3 A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a képernyő jobb felső részén a vagy a ikont.

Az adott napon készített fényképek vagy videók megtekintéséhez válassza az alul lévő fülön látható nyilakat, vagy húzza a fület jobbra vagy balra.

4 Válasszon ki egy megtekintendő fényképet (amelynél nem látható ikon).

Videó megtekintése

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy mappát → a lejátszandó videót (a ikon jelzi).

3 Fekvő helyzetű képernyő-elrendezéshez forgassa el a készüléket balra.

4 A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti:

Zenehallgatás

Ismerje meg, hogyan játszhat le zenefájlokat, és hogyan hozhat létre a kedvenc zeneszámait tartalmazó lejátszási listát. További tudnivalókért lásd a használati utasítás Zenék című szakaszát.

Zenefájlok felvétele a készülékre

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung Kies program segítségével.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- Másolás memóriakártyára.
- Szinkronizálás a Windows Media Player 11 programmal.

Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre vagy a memóriakártyára történt átvitele után:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.

2 Balra vagy jobbra lapozva válasszon zenekategóriát.

3 Válasszon ki egy zenefájlt.

4 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Szám	Funkció
1	Hangerő beállítása.
2[1]	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
3[1]	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva vagy megérintve.
4	Lejátszás újraindítása, illetve ugrás az előző videóra. Visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
5	Az aktuális lejátszási lista megnyitása.
6	Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
7[1]	Az ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése).
8	Lejátszás szüneteltetése. A lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
9	Ugrás a következő zeneszámra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

1. Ezek az ikonok akkor jelennek meg, ha megérinti a lejátszó képernyőjét.

Az SRS WOW HD™ rendszer jelentős mértékben javítja a lejátszás hangminőségét, dinamikus térhatású élményt nyújtva, gazdag, mély basszussal és kristálytiszta hangokkal a magas frekvenciatartományban.

Lejátszási lista létrehozása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Zenék** lehetőséget.
2. Válassza a **Lejátsz. listák** lehetőséget.
3. Nyomja meg a [▭] gombot → válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
4. Adjon nevet az új lejátszási listának, majd válassza a **Ment** parancsot.
5. Válassza a **Zene hozzáadása** lehetőséget.
6. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

Lejátszás közben is felvehet fájlokat a lejátszási listára a [▭] → **Lejátszási listára** lehetőséget választva.

Az FM rádió hallgatása

Ismerje meg, hogyan hallgathatja az FM rádiót. További tudnivalókért lásd a használati utasítás FM rádió című szakaszát.

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.
2. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **FM rádió** lehetőséget.
3. Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ▶ ikont. Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék elindítja az automatikus hangolást.

4 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:



Szám	Funkció
1	Hangerő beállítása.
2	FM rádió kikapcsolása. A rádió bekapcsolásához válassza a ▶ ikont.
3	A frekvencia 0,1 MHz-cel történő módosítása.
4	Fogható rádióállomás keresése.

Szám	Funkció
5	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.
6	Hangkimenet megadása (fejhallgató vagy a készülék hangszórója).
7	A frekvenciát a csúszka jobbra vagy balra húzásával módosíthatja.
8	Az FM rádió beállítása az állomások automatikus újrahangolására, ha gyenge a rádióadó jele.

Csatlakozás az internetre

Ismerje meg, hogyan csatlakozhat az internetre, és hogyan böngészheti a weblapokat. További tudnivalókért lásd a használati utasítás Internet című szakaszát.

Az internetelérésre szolgáló saját kapcsolatprofil létrehozását lásd a használati utasításban.

Weblapok böngészése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd a beállított kezdőlap megnyitásához válassza az **Internet** lehetőséget.
2. A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

Szám	Funkció
1	A megnyitni kívánt weblap internetes címének beírása.
2	A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.

Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Válassza a → **Könyvjelzők** lehetőséget.
3. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget. A megtekintett weblap könyvjelzőként való mentéséhez nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Legutóbbi oldal felvétele a könyvjelzők közé** lehetőséget.
4. Írja be a weblap címét és internetes címét (URL).
5. Válassza az **OK** lehetőséget.

Alkalmazások letöltése az Android Market webhelyről

Az Android platform segítségével a készülék funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők. Az Android Market webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobiltelefonos alkalmazásokat.

- Ez a funkcio nem minden orszagban es nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait.

Alkalmazás telepítése

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Market** lehetőséget.

2 Amikor megjelennek a használati feltételek, válassza az **Accept** (Elfogad) lehetőséget.

3 Válasszon kategóriát → egy elemet.

4 Válassza az **Install** (Telepítés) (ingyenes alkalmazások esetén) vagy a **Buy** (Vásárlás) lehetőséget.

Ha az **Install** (Telepítés) lehetőséget választja, az alkalmazás letöltése azonnal megkezdődik.

Ha a **Buy** (Vásárlás) lehetőséget választja, meg kell adnia hitelkártyája adatait. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazás eltávolítása

1 Az Android Market kezdőképernyőjén nyomja meg a [ ] gombot → válassza a **Downloads** lehetőséget.

2 Jelölje ki a törölni kívánt elemet.

3 Válassza az **Uninstall** → **OK** lehetőséget.

Fájlok letöltése az internetről

Amikor fájlokat vagy webes alkalmazásokat tölt le az internetről, a készülék a memóriakártyára menti azokat.

Az internetről letöltött fájlok vírusokat tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a készüléket. Ennek kockázatát úgy csökkentheti, hogy csak megbízható forrásokból tölt le fájlokat.

Egyes médiafájlok digitális tartalomvédelemmel (Digital Rights Management) védik a szerzői jogokat. Ez a védelem megakadályozhatja egyes fájlok letöltését, másolását, módosítását vagy elküldését.

Fájlok letöltése az internetről:

1 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza az **Internet** lehetőséget.

2 Keressen egy fájlt vagy alkalmazást, és töltse le.

Ha nem az Android Market webhelyről letöltött alkalmazásokat telepít, válassza a **Beállítások** → **Alkalmazások** → **Ismeretlen források** lehetőséget.

Csatlakoztatás számítógéphez

Ismerje meg, hogyan csatlakoztathatja a készüléket számítógéphez, hogyan használhatja a Samsung Kies és a Windows Media Player programot, és hogyan használhatja a készüléket háttértárként vagy számítógépes modemként. További tudnivalókért lásd a használati utasítás Csatlakoztatás számítógéphez című szakaszát.

Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsungmobile.com).

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **A telefon névjegye** → **USB beállítások** → **Samsung Kies** lehetőséget.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.
3. A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.
4. Indítsa el a Samsung Kies programot, és használjon vezeték nélküli hálózatot, vagy másoljon át adatokat és fájlokat a számítógépről a készülékre vagy fordítva.

   További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépre.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **A telefon névjegye** → **USB beállítások** → **Médiatár** lehetőséget.
2. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.
3. A külön beszerezhető számítógépes adatkábel használatával csatlakoztassa a készülék többfunkciós csatlakozóját egy olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.

Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.

4 A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.

5 Az előugró ablakba írja be a készülék nevét, vagy módosítsa a nevet (ha szükséges).

6 Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.

7 Indítsa el a szinkronizálást.

Csatlakoztatás háttértárként

1 Ha memóriakártyára vagy arról kíván átmásolni fájlokat, helyezze a memóriakártyát a készülékbe.

2 Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **A telefon névjegye** → **USB beállítások** → **Háttértár** lehetőséget.

3 Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot.

4 A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.

Amikor a kapcsolat létrejött, nyissa ki a gyorsgombokat tartalmazó panelt, és válassza az **USB csatlakoztatva** → **Csatolás** lehetőséget.

5 Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.

6 Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki a számítógépes adatkábelt a számítógépből. Ha nem így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.

A készülék vezeték nélküli modemként való használata

A készüléket a számítógéphez csatlakoztatva modemként is használhatja, és kapcsolódhat az internethez a készülék hálózati szolgáltatásai segítségével.

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **A telefon névjegye** → **USB beállítások** → **Internet számítógépen** lehetőséget.
2. A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze a készülék többfunkciós csatlakozóját a számítógéppel.
3. A telepítéskezelő megjelenésekor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szoftver telepítésének befejezéséhez.

   A telepítés végeztével megjelenik az internetkapcsolat aktiválására szolgáló ablak.
4. Hozzon létre egy modemes kapcsolatot a számítógépen.

   A modemes kapcsolat létrehozásának módja a számítógép operációs rendszerétől függ.
5. Válassza ki a létrehozott modemes kapcsolatot, és írja be a szolgáltató által megadott azonosítót és jelszót.

A Bluetooth használata

Ismerje meg, hogyan csatlakoztathatja a készüléket más eszközökhöz a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével, és hogyan oszthat meg fájlokat vagy vezérelheti a készüléket kézhasználat nélkül. További tudnivalókért lásd a használati utasítás Bluetooth című szakaszát.

A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** lehetőséget.
2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

Megnyithatja a gyorsgombokat tartalmazó panelt is, és ott is kiválaszthatja a **Bluetooth** lehetőséget.

Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Bluetooth-beállítások** → **Eszközök keresése** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy eszközt.
3. Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget. Másik lehetőség: a készülék és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Elfogad** lehetőséget.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Egyes készülékek, különös tekintettel a fülhallgatókra és az autós kihangosító készletekre, rögzített Bluetooth PIN-kóddal rendelkezhetnek, például: 0000. Ha szükséges, írja be a rögzített PIN-kódot.

A Wi-Fi használata

Ismerje meg, hogyan csatlakoztathatja a készüléket a vezeték nélküli hálózathoz (WLAN) az internet vagy más hálózati eszközök elérése érdekében. További tudnivalókért lásd a használati utasítás Wi-Fi című szakaszát.

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

A WLAN funkció bekapcsolása

Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget. Megnyithatja a gyorsgombokat tartalmazó panelt is, és ott is kiválaszthatja a **Wi-Fi** lehetőséget.

A háttérben működő aktív WLAN fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

WLAN-hálózat keresése és csatlakozás hozzá

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** lehetőséget.

   A készülék automatikusan megkeresi az elérhető WLAN- (vezeték nélküli) hálózatokat.
2. Válasszon hálózatot a **Wi-Fi-hálózatok** elemcsoportban.
3. Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).
4. Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

WLAN kézi hozzáadása

1. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Vezeték nélküli és hálózati** → **Wi-Fi-beállítások** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.
2. Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
3. Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

Biztonsági és használati információk

A biztonságos használat érdekében tartsa be ezeket a biztonsági és használati utasításokat.

Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa a készüléket kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa a készüléket és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását

A túlzott hangerőn történő hosszan tartó zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a készülékhez, mindig halkítsa le, és csak a beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz szükséges minimális hangerőt használja.

A készüléket és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a készülék és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze készülékét a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a készüléket ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Ne helyezze a készüléket hőtermelő eszközbe vagy annak közelébe, mint például sütő, mikrohullámú sütő, vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmusszabályzókkal való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmusszabályzó és a telefon között.

Ha bármi okból azt feltételezné, hogy a telefon interferenciába került a szabályzóval vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a szabályzó vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a készüléket. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a készülékét. Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a készülék robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Használat során tartsa lazán a telefont, finoman nyomja le a billentyűket, használjon olyan funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), amelyekkel csökkenthető a billentyűk lenyomásának száma, és tartson gyakran szünetet.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a készüléket

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a készüléket egy Samsungügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a készülék a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.

Biztonsági rendszabályok

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közben a telefon használatára vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Mindenütt tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a készüléket, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a készüléket

Telefonja interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket, vagy a mobil szolgáltatásokat

A készüléke zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a készülékét, vagy váltson át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0° C alatt vagy 45° C felett).
- Az extrém hőmérsékletek a készülék károsodását okozhatják, valamint jelentősen csökkenthetik a készülék valamint az akkumulátor élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így rövidzárlat jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a készüléket óvatosan és körültekintően

- A készüléket ne szerelje szét, mert fennáll az áramütés veszélye.
- Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a készüléket belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. A telefon beázása (folyadékok) hatására a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a készülék poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A készüléke bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az ütésektől és durva kezeléstől.
- Ne fesse be készüléké, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Ha készülékébe vaku vagy fotófény van beépítve, kerülje a gyermekek és állatok szeméhez közel kerülést.
- Telefonja mágneses hatásoktól károsodhat. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja készülékét huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például szívritmusszabályzókkal, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

Fontos használati tudnivalók

A készüléke normál helyzetben használja

Kerülje a készülék belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a készülék javítását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti a telefon élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Ha nem használja húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát vagy a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésektől származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy fejletlen területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos kibocsátási szintet (más néven fajlagos elnyelési arány, angol rövidítéssel SAR, azaz Specific Absorption Rate).

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,575 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

Az útmutató hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, az útmutatón vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.

Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

A HARMADIK FELEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK "AHOGY VAN" ALAPON ÉRHETŐK EL. A SAMSUNG NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ ILY MÓDON BIZTOSÍTOTT TARTALMAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA, SEM KIFEJEZETTEN, SEM KÖZVETETTEN, SEMMILYEN OKBÓL. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN ELZÁRKÓZIK MINDEN NEMŰ VÉLELMEZETT GARANCIA ELŐL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA AZ ESZKÖZBEN ELÉRHETŐ TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, VALÓSSÁGÁT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS, A SAMSUNG CÉG NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM SZERZŐDÉSBEN, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜL, SEMMILYEN NEMŰ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VELEJÁRÓ, KÜLÖNÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, JOGI KÉPVISELETI DÍJÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, AMELYEK A TARTALMAKBAN VAGY SZOLGÁLTATÁSOKBAN TARTALMAZOTT VAGY AZOK SZEMÉLYES VAGY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁVAL SZERZETT INFORMÁCIÓKBÓL VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOSAN MERÜLNEK FEL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL TUDOMÁSA VOLT.

A harmadik felek által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.

Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-I5800 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/ 2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003), EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	
EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007), EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)	**(távközlési)**
EN 60950- 1 : 2006, EN 50332- 1 : 2000, EN 50332- 2 : 2003	**(biztonsági)**
EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008), EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)	
EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009), EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002),	
EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)	**(EMC)**
EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168 !

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2010. június 25. David Suh / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben az útmutatóban leírtaktól a készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

A Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (**www.samsungmobile.com**) és telepítse a PC-re.
2. Készenléti állapotban nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **A telefon névjegye** → **USB beállítások** → **Samsung Kies**.
3. A számítógépes adatkábellel kösse össze a telefont a PC-vel. További információkat a Kies súgójában találhat.

Printed in Korea
Code No.:GH68-29698A
Hungarian. 07/2010. Rev. 1.0